Automation Progetti

- COSTRUTTORE ITALIANO -
dal 1975

CONTROLLO DI CARICA / SCARICA ACCUMULATORI

AP 6

DATI TECNICI COMUNI

Applicazioni	: controllo su batteria di accumulatori stazionarie di emergenza o cicliche per pannelli fotovoltaici	
Versione	: industriale	
Montaggio	: entro quadro su guida din	
Zoccolo	: octal	
Protezione frontale	: IP55	
Connessioni	: con morsettiera	
Fine carica batteria	: per tensione nominale 12Vdc funzionamento stand-by 13,7Vdc	(mod. AP 6-12-SB)
	: per tensione nominale 12Vdc funzionamento ciclo 15,5Vdc	(mod AP 6-12-C)
	: per tensione nominale 24Vdc funzionamento stand-by 27,4Vdc	(mod AP 6-24-SB)
	: per tensione nominale 24Vdc funzionamento ciclo 31Vdc	(mod AP 6-24-C)
Blocco scarica batteria	: per tensione nominale 12Vdc funzionamento stand-by 10,8Vdc	(mod. AP 6-12-SB)
	: per tensione nominale 12Vdc funzionamento ciclo 10,8Vdc	(mod AP 6-12-C)
	: per tensione nominale 24Vdc funzionamento stand-by 21,6Vdc	(mod AP 6-24-SB)
	: per tensione nominale 24Vdc funzionamento ciclo 21,6Vdc	(mod AP 6-24-C)
Uscite	: N°2 per comando relè di potenza	
Temperatura di lavoro	: -15 ÷ 60 °C	
Umidità	: 4 ÷ 95 % non condensante	
Alimentazione	: 10 ÷ 32 Vdc	
Dimensioni	: 45 x 60 x 115	
Burn-in	: 120 ore	
MTBF	: 100.000 ore	

Boll.	372
Ultimo Aggiorn.	Settembre 2002
Versione italiana	**X**
Versione inglese	

Indirizzo/Address..... : Via S. Bellino, 32 - 35020 Albignasego (Padova) Italy
Telefono/Phone ..... : 0498805322 (r.a. – 10 linee) **Fax** : 0498805501 (r.a. – 2 linee)
E-mail.....: info@automationprogetti.it
Internet.....: www.automationprogetti.it